

## SAM4S online pénztárgépek szoftverfrissítése

Az alábbi dokumentumban mutatjuk be a SAM4S NR-300, NR-240, NR-270 és NR-440 Online NEW pénztárgépek szoftverfrissítésének folyamatát.

**NE KAPCSOLGASSA KI-BE A PÉNZTÁRGÉPET  
A SZOFTVER LETÖLTÉSE ÉS A SZOFTVER FRISSÍTÉS FOLYAMAT SORÁN,  
MERT EZ JELENTŐSEN MEGNÖVELHETI A PROGRAMFRISSÍTÉSHEZ  
SZÜKSÉGES IDŐRÁFORDÍTÁST!**

### 1. Fontosabb tudnivalók

A szoftvercsere folyamat hozzávetőleg **30 percet vesz igénybe.**

A pénztárgépek jellemzően másfél óra alatt töltik le a szoftverfrissítéshez szükséges adatokat, **ami után megkezdhető szoftverük frissítése.**

Amennyiben valamilyen okból a frissítés hibára fut, akkor elképzelhető, hogy a pénztárgép szoftvere, az ügyműködés hosszára való tekintettel, csak később lesz frissíthető.

*\*Amennyiben a pénztárgép NYÍLT PLU kapcsolattal rendelkezik szükséges az illesztőszoftver (AC440MDrv.ocx) cseréje is!*

### 2. Firmware csere indítása

- a) Amennyiben **zárt adóügyi nap** mellett **letöltődtek az új firmware adatcsomagjai** a pénztárgépre, akkor **az adóügyi nap nem nyitható meg!**

Ebben az esetben ki kell kapcsolni a pénztárgépet a főkapcsolóval (azaz, nem a kulcs gombbal, vagy kulcsos kapcsolóval) az AEE frissítéséhez, majd 10 perc elteltével vissza lehet kapcsolni a főkapcsolót. A bekapcsolás után rövid idővel (néhány perc múlva) a kijelzőn megjelenik a pénztárgép programfrissítés folyamatjelzője:



- b) Amennyiben **nyitott adóügyi nap mellett** érkeznek a **firmware adatcsomagok** a pénztárgépre, akkor a frissítés az **adóügyi nap zárásakor** megtörténik.

**Ebben az esetben NE(!) kapcsolja ki a pénztárgépet a teljes folyamat végéig!**

- Az első kiadású OPG2 verziók esetén, a zárás kinyomatása után üres lehet a kijelző, később, a „GSM Szolgáltató keresése” szöveg jelenik meg:



- Az újabb kiadású OPG2 verziók esetén, AEE frissítésekor az alábbi szöveg jelenik meg:



(pénztárgép ki-be kapcsolása után, már nem jelenik meg újra az AEE frissítés végéig)

- c) Az AEE frissítése végén, a pénztárgép frissítésekor az első és az újabb kiadású OPG2 verziók estében egyaránt az alábbi folyamatjelző jelenik meg:



### 3. Firmware csere vége

Sikeres firmware csere végén, nem adóügyi bizonylat kerül nyomtatásra.  
A pénztárgép használatba vehető.



(az NR-270 esetén a programverzió: 1.5.11.33 lesz)

